

MOOVO GARAJ KAPISI MOTORU BAĞLANTI ŞEMASI VE PROGRAMLANMASI

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1--2 Acil Stop (köprü atmaya gerek yoktur)

Ö P1 (program butonu)

3--4 Buton

3--5 Fotosel kontak ucu (köprü atılmış durumdadır, fotosel takılırken sökülmelidir)

2--3 24 Vac enerji (3+)

BAĞLANTILARIN YAPILMASI VE MOTORUN BAĞLANTI YAPILAN MALZEMELERİ TANIMASI

- 1) Motorun yerde konsol montajı yapıldıktan sonra kapı üstündeki yerine montajını yapınız
Konsol montajını yaparken kızak plastiğinin konsolun otrasına getirmelisiniz.
- 2) Konsol üzerindeki limit aparatını kapıyı manuel olarak hareket ettirip açılma noktasını belirleyerek sabitleyin.

LIMIT SWITCH'LERİN TANIMLANMASI

- 1) Kapıyı yarıya kadar açık duruma getirin ve manuali İptal edin ve motora enerji verin.
- 2) Motora enerji verdikten sonra P1 butonuna basılı tutun, yeşil led uzun süre yandıktan sonra sönüp kırmızı led yanar yanmaz P1 butonunu bırakın bekleyin. Motor kapanma yönüne hareket edecektir.
- 3) Kapı kapandıktan sonra tamamen açılacak ve sonra tekrar tamamen kapanacaktır.
- 4) Kapı kapanıp durduktan sonra tanımlama işlemi bitmiş olacaktır

UZAKTAN KUMANDA TANIMLAMA

- 1) P1 butonuna basın, yeşil led yandıktan sonra bırakın.
- 2) Kumandanın tanımlayacağınız butonuna 5 sn. basılı tutun ve bırakın.
- 3) 10 sn. bekleyin, kumanda tanımlanmış olacaktır.

UZAKTAN KUMANDA ŞİLİNE

- 1) P1 butonuna basın ve basılı tutun
- 2) Yeşil led uzun süre yandıktan sonra sönüp kırmızı led yanacak ve peşinden iki led beraber yanacak.
- 3) İki led beraber yandıktan sonra P1 butonunu bırakınız.
- 4) P1 butonunu bıraktıktan sonra tekrar P1 butonuna bu kez 3 kez basıp bırakın ve 10 sn. bekleyin.